

zur Stromversorgung

+12V
0V

Blick auf Steckerkontakte

Zwillingsleitung
2 x 1,5 mm², LIY-ZW
#003175

2000
(gestreckte Länge)

Schrumpfschlauch, GR90
#001502 (2cm)

Schrumpfschlauch, GR90
#001502 (2cm)

zum Adapter
BDG6-AMx
X3000

DSUB-Stecker, 15polig, #001612
Posthaube, 15polig, #008139
Rändelschraubenpaar, #006681

150
(gestreckte Länge)

Zwillingsleitung
2 x 0,75 mm², LIY-ZW
#001585

Steuerleitung
10 x 0,14 mm², LIYY
#007453

Blick auf die Buchsenkontakte

zum Funkgerät
FuG 8b / FuG 9c

zum Adapter
BDG6-AMx
X1002

Buchsegehäuse 4,2mm
1x2-polig, # 008006
Buchsenkontakte (2x)
008007

DSUB-Buchse, 25polig, #001605
Gehäuseschalensatz, 25polig, #005226
Klinkenverriegelung, #005227 (2x)
Widerstand 10KOhm, SK2, #000036

zur Stromversorgung

+12V rt
0V sw

zum Adapter
BDG6-AMx
X3000

X2

Squelch	1
GND	2 sw
GND	3 sw
NF-TXa	4 ws
NF-TXb	5
NF-RXa	6 gn
NF-RXb	7 br
Squelch	8 vi
PTT	9
UART-TXD2	10
UART-RXD2	11
Data-In	12
PTT	13 bl
SE-On	14 rs
	15

15pol.-Stecker, D-SUB

X1

1	+ Batterie
2	+ Batterie
3	+ Batterie
4	frei
5	- Batterie
6	- Batterie
7	- Batterie
8	frei
9	Wandler
10	Wandler
11	frei
12	Masse
13	La
14	Ein/Aus
15	La (10W)
16	frei
17	frei
18	12V RSB
19	12V _E
20	Tastung (+)
21	Masse
22	NF-E
23	Masse
24	NF-S
25	Masse

25pol.-Stecker, D-SUB

zum Funkgerät
FuG 8b / FuG 9c

zum Adapter
BDG6-AMx
X1002

X3

0V	2 sw
+12V	1 rt

2pol.-Buchse, 4,2mm

Name: Hartmann	Datum: 13.06.2012	Zeichnungs-Nr.: Z008090-25A
	Tischbediengerät	BDG6-AMx
	Anschlusskabel für FuG8a/FuG9c	AK6-FUG1
	Kabelzeichnung	Artikel-Nr. 008222