



Freisprechadapter M25-FSA #007940
(NICHT im Lieferumfang enthalten!)

Anschlusskabel, 8-polig
0,5m: #007975 oder
1,0m: #007976 oder
5,0m: #007977 oder
10,0m: #005931
(NICHT im Lieferumfang enthalten!)

zum Kraftfahrzeug

zum Kraftfahrzeug

zum Freisprechadapter X1004

zum Freisprechadapter X1003

zum Kraftfahrzeug

zum Kraftfahrzeug

zum Funkgerät M93x

Angegebene Kabellängen immer inklusive Anschlußstecker

| | | |
|-------------------------------|----|----|
| Signal (Mikrofon) | 18 | ws |
| MPM-CAN (High) | 17 | |
| Masseanschluss (Lautsprecher) | 16 | sw |
| Taxameter Status | 14 | |
| Masseanschluss (Mikrofon) | 9 | br |
| MPM-CAN (Low) | 8 | |
| Signal (Lautsprecher) | 7 | gn |
| Funk Hilferuf | 6 | |
| Sitzkontakt (MPM Pin 25) | 5 | |
| Funkaufschaltung | 2 | ws |

| | | |
|--------------------|---|----|
| Klemme 31 (Masse) | 1 | sw |
| Klemme 30 (+Ubatt) | 2 | rt |

Passend für Mercedes-Taxi: E-Klasse W212

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Name: Hartmann | Datum: 01.03.2011 | Zeichnungs-Nr.: Z006420-16A |
| Kfz-Funkgeräteserie M93x | | |
| Ak Funktechnik | Anschlusskabel für Freisprechadapter | AK93-MC1 |
| | Gesamtzeichnung | Artikel-Nr. 008046 |